

Tehnične specifikacije KDL-40NX500

Značilnosti/specifikacije se lahko med posameznimi državami razlikujejo.

[Strni vse](#)

Video signal

576i	DA
480p	DA
576p	DA
1080i	DA
720p	DA
1080p	DA (HDMI@/komponentni)
Vhod 24p	DA (HDMI@)

Časovnik

Izklopni časovnik	DA
-------------------	----

Dodatna oprema

Napajalni kabel	Priloženo
Navodila za delovanje	DA
Odprične za namestitev VESA	DA
Razmik med luknjami VESA (cm)	30 x 30
Dimenzije vijakov VESA (vrsta/dolžina)	M6
Namizno stojalo	Priloženo
Daljinski upravljalnik	RM-ED022
Nosilec za stensko namestitev	SU-WL500 (dodatno)

Avdio

Digitalni ojačevalnik	DA
S-Force Front Surround	Dolby® Plus
Izhodna moč (W)	20 W (10 W x 2)
Zvočni način	Dinamično/Standardno/Clear Voice
Način za prostorski zvok	Cinema/Music/Sport/Game
Steady Sound	DA
Dolby® Digital	DA
Dolby® Digital Plus	DA
5.1-kanalni zvočni izhod	DA
Izklop zvočnika	DA

Barvni sistem

NTSC 3.58/4.43 (video vhod)	DA
PAL	DA
SECAM	DA

Priključki

Digitalni avdio izhod (optični)	1
Vhodi HDMI™	4 (3 na zadnji strani/1 na bočni strani)
Podpora za računalniški signal HDMI™	DA
Računalniški vhod (15-pinski D-Sub) + avdio vhod	DA
Komponentni vhodi	1
Kompozitni video vhod	1
Vhod USB 2.0	1
Mini vtičnica (slušalke) (mm)	3,5
Reža za kartice PCMCIA	DA
Vhod AV RCA	DA
Vhod RF	DA
Vhodi SCART (RGB)	2
BRAVIA Theatre Sync	DA
BRAVIA Sync	DA

Dimenzije

Z namiznim stojalom (Š x V x G, cm)	102,3 x 66,5 x 31
Brez namiznega stojala (Š x V x G)	102,3 x 62,8 x 10

Dimenzije ohišja

(Š x V x G, cm)	110,9 x 71,2 x 19,1
-----------------	---------------------

Splošni podatki

Colour	Črna
Poraba energije (stanje pripravljenosti) (W)	0,19
Poraba energije (način Trgovina) (W)	146
Poraba energije (način Doma) (W)	110
Teža z namiznim stojalom (kg)	22,4
Teža brez namiznega stojala (kg)	19,2
Vrtljiva zasnova	DA
Razpon vrtenja	20° levo/desno

Meni

XrossMediaBar™ (XMB™)	DA
Samodejno stanje pripravljenosti	DA
Starševski zaklep	DA
Kazalo programov	DA (odvisno od države/oddajanja)
Navodila na zaslonu	DA

Jeziki menijev

Bolgarski meni	DA
Katalonski meni	DA
Češki meni	DA

Danski meni	DA
Nizozemski meni	DA
Angleški meni	DA
Estonki meni	DA
Finski meni	DA
Francoski meni	DA
Nemški meni	DA
Grški meni	DA
Madžarski meni	DA
Italijanski meni	DA
Norveški meni	DA
Poljski meni	DA
Portugalski meni	DA
Romunski meni	DA
Ruski meni	DA
Slovaški meni	DA
Slovenski meni	DA
Španski meni	DA
Švedski meni	DA
Turški meni	DA
☐ Slika	
Dinamični kontrast	Visok
Osvetlitev	CCFL
BRAVIA ENGINE 2	DA
Advanced Contrast Enhancer (ACE)	DA
Inteligentna slika	DA
Odpravljanje šumov MPEG	DA
Svetlobni senzor	DA
Live Colour	DA
Slikovni način	Vivid/Standard/Cinema/Game/Graphics/Sports/Photo
Samodejna nastavitve slike (s HDMI™)	Cinema/Sports/Photo/Graphics/Game
Scene Select	Auto/Cinema/Game/Music/Photo/Sports/Graphics/General
Theatre Mode	DA
CineMotion/Film Mode/Cinema Drive	DA
Način 24p True Cinema	DA
pregledovalnik fotografij USB	DA (jpeg)
Predvajalnik glasbe USB	DA (mp3)
USB Video Player	DA (mpeg1/DivX/MPEG4)
Samodejni način za fotografije (DLNA/USB/HDMI™)	DA (prek povezave HDMI@/USB)
Picture Frame Mode	DA
Možnosti za okolju prijazno delovanje	DA
Varčevanje z energijo + izklop slike	DA
Način za varčevanje z energijo	DA
Način 14:9	DA
Način 4:3	DA
Pametni način	DA
Široki način	DA
Način zooma	DA
AFD (Samodejno zaznavanje formata)	DA
3D filter Comb	DA
Ločljivost zaslona (pike)	1920 x 1080
Tehnologija zaslona	LCD
Razmerje stranic zaslona	16:9
Velikost zaslona (cm)	102
Velikost zaslona (palci)	40
☐ Zvočni sistem	
B/G	DA
D/K	DA
I	DA
L	DA
NICAM	DA
☐ Teletekst	
Teletekst	DA
EPG (NexTVView / Digitalni elektronski programski vodnik - EPG)	DA (odvisno od države/oddajanja)
Spomin za besedilo strani	1000
☐ Nastavitev	
Analogni zemeljski sprejemnik	DA
Digitalni zemeljski sprejemnik (MPEG-2)	DA (DVB-T)
Digitalni televizijski kablanski sprejemnik (s podprtimi operaterji)	DVB-C
CI+ Ready (s podprtimi operaterji)	DA
TV-sprejemnik visoke ločljivosti (MPEG-4) – H.264 (s podprtimi operaterji)	DA
Prijubljene kanali	DA
Samodejno označevanje	DA
Samodejna nastavitve ob vklopu	DA
Pokritost kanalov CATV	S1-S20
Pokritost kanalov HYPER	S21-S41
Pokritost kanalov UHF	E21-E69
Pokritost kanalov VHF	E2-E12
Preskakovanje kanala	DA
Število sprejemnikov	1
Označevanje postaj	DA