

Specifikacije

Leto modela

LETO MODELA

2020

Dimenzije in teža

ŠIRINA STOJALA

Pribl. 55,4 cm

DIMENZIJE TELEVIZORJA S TALNIM STOJALOM (Š X V X G)

-

VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI)

49 palcev (48,5 palcev)

TEŽA TELEVIZORJA S TALNIM STOJALOM

-

TEŽA EMBALAŽNE ŠKATLE (BRUTO)

Pribl. 17 kg

TEŽA TELEVIZORJA BREZ STOJALA

Pribl. 11,6 kg

RAZMIK MED LUKNJAMI VESA® (Š X V)

20,0 x 20,0 cm

DIMENZIJE TELEVIZORJA BREZ STOJALA (Š X V X G)

Pribl. 110,1 x 64,5 x 5,7 cm

TEŽA TELEVIZORJA S STOJALOM

Približno 12,1 kg

DIMENZIJE EMBALAŽNE ŠKATLE (Š X V X G)

Pribl. 118,8 x 77,6 x 14,1 cm

DIMENZIJE TELEVIZORJA S STOJALOM (Š X V X G)

Pribl. 110,1 x 70,4 x 28,6 cm

VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, IZMERJENO DIAGONALNO)

123 cm

Povezljivost

HDCP

HDCP2.3 (za HDMI™ 1/2/3/4)

PODPORA ZA FORMAT POGONA USB

FAT16/FAT32/exFAT/NTFS

KOMPONENTNI VIDEO VHODI (Y/PB/PR)

Ne

SKUPAJ VHODOV HDMI

4 (3 stranski,1 spodaj)

KOMPOZITNI VIDEO IZHODI

1 (spodnja)

VHODI RS-232C

Ne

IZHOD(-I) ZA GLOBOKOTONEC

-

DIGITALNI AVDIO IZHODI

1 (spodnja)

VHODI IF (SATELITSKI)

1 (stranski)

SNEMANJE USB HDD

Da

POVRATNI ZVOČNI KANAL HDMI (ARC)

Da (ARC)

VHODI ZA RF SIGNAL (ZEMELJSKA/KABELSKA TV)

1 (stranski)

IZHOD(-I) ZA SLUŠALKE

1 (spodnja)

VRATA USB

2 (stranska)

KODEKI ZA PREDVAJANJE PREK USB-JA

MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg

STANDARD WI-FI

S potrdilom Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

CHROMECAST BUILT-IN

Da

HDMI-CEC

Da

APPLE HOMEKIT

Da 1

ZVOČNI IZHOD

-

PODPORA S PROFILOM BLUETOOTH

Različica 4.2 HID (povezljivost z miško/tipkovnico)/HOGP (povezljivost naprave z nizko porabo energije)/SPP (Serial Port Profile)

ETHERNETNI VHODI

1 (spodnja)

APPLE AIRPLAY

Da 1

Slika (plošča)

LOČLJIVOST ZASLONA (VODORAVNO X NAVPIČNO, SLIKOVNE PIKE)

3840 x 2160

TIP ZASLONA

LCD

VRSTA OSVETLITVE OZADJA

Edge LED

KOT GLEDANJA (X-WIDE ANGLE)

-

VRSTA ZATEMNITVE OSVETLITVE OZADJA

Zatemnitev okvirja

Slika (obdelava)

IZBOLJŠAVA BARVE

Zaslon TRILUMINOS™, Tehnologija Live Colour™

IZBOLJŠAVA KONTRASTA

Object-based HDR remaster, Dynamic Contrast Enhancer

ZDRUŽLJIVOST Z VISOKIM DINAMIČNIM RAZPONOM (HDR)

Da (HDR10, HLG, Dolby Vision)

PODPORA ZA VIDEO SIGNAL

Signal HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz)

IZBOLJŠAVA JASNOSTI

4K X-Reality™ PRO

SLIKOVNI NAČINI

Vivid, Standard, Cinema, Game, Graphics, Photo, Custom, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark

PROCESOR ZA SLIKE

Procesor X1™ 4K HDR

IZBOLJŠAVA GIBANJA (IZVIRNI HZ)

Motionflow™ XR 400Hz (izvorno 50 Hz)

MILIJONI SLIKOVNIH PIK

Svetloba

Zvok (zvočniki in ojačevalnik)

KONFIGURACIJA ZVOČNIKA

Polni razpon (Bass Reflex) x 2

TIP ZVOČNIKA

Zvočnik Bass Reflex

IZHODNA MOČ ZVOKA

10 W + 10 W

Zvoka (obdelava)

NAČINI ZVOKA

-

PODPORA ZA OBLIKO ZVOČNEGA ZAPISA DOLBY

Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos

PODPORA ZA OBLIKO ZVOČNEGA ZAPISA DTS	
Digitalni prostorski zvok DTS	
SIMULIRANI PROSTORSKI ZVOK	
Ne	
NAČIN OSREDNJEGA TELEVIZIJSKEGA ZVOČNIKA	
-	
RADIO FM	
Ne	
OBDELAVA ZVOKA	
Ne	

Programska oprema

TRGOVINA Z APLIKACIJAMI	
Da (Trgovina Google Play)	
VKLOPNI/IZKLOPNI ČASOVNIK	
Da	
GLASOVNO ISKANJE	
(Glasovno iskanje) Da 2/(vgrajeni mikrofoni) Ne	
IZKLOPNI ČASOVNIK	
Da	
JEZIK VNOSA BESEDILA	
ARABŠČINA/BOLGARŠČINA/KATALONŠČINA/HRVAŠČINA/ČEŠČINA/DANŠČINA/NIZOZEMŠČINA/ANGLEŠČINA/ESTONŠČINA/GRŠČINA/HEBREJŠČINA/INDONEZIJSČINA/ITALIJANŠČINA/JAPONŠČINA/NORVEŠČINA/PERZIJSČINA/POLJSČINA/PORTUGALŠČINA	
OPERACIJSKI SISTEM	
Android™	
INTERNETNI BRSKALNIK	
Vewd	
ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODNIK (EPG)	
Da	
PODNPISI (ANALOGNO/DIGITALNO)	
(Analogno) Ne, (Digitalni) Podnaslov	
VGRAJEN POMNILNIK (GB)	
16 GB	
TELETEKST	
Da	
JEZIK PRIKAZA	
AFRIKANŠČINA,AMH,ARABŠČINA,ASAMŠČINA,AZE,BEL,BOLGARŠČINA,BENGALŠČINA,BOSANŠČINA,KATALONŠČINA,ČEŠČINA,KAZAŠČINA,KANAREŠČINA,KOR,KIR,LAO,LITOVŠČINA,LATVIJŠČINA,MAKEDONŠČINA,MALAJALAMŠČINA,MON,MARATŠČINA,NA,URD,UZB,VIETNAMŠČINA,POENOSTAVLJENA KITAJSČINA,TRADICIONALNA KITAJSČINA,ZULU	
SAMODEJNO UMERJANJE Z ORODJEM CALMAN®	
Da	

Napajanje in varčevanje z energijo

VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, IZMERJENO DIAGONALNO)	
---	--

123 cm

PORABA ENERGIJE (STANJE PRIPRAVLJENOSTI) ZA ENERGY STAR

-

PORABA ENERGIJE (VKLOPLJENO) ZA ENERGY STAR

-

MOČ

120 W

LETNA PORABA ENERGIJE

103 kWh/leto

VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI)

49 palcev (48,5 palcev)

PORABA ENERGIJE (V STANJU PRIPRAVLJENOSTI)

0,50 W

OCENA ENERGIJSKEGA NIVOJA

A

VSEBNOST ŽIVEGA SREBRA (MG)

0,0 mg

DINAMIČNA OSVETLITEV OZADJA

Da

KOMPATIBILNO SA STANDARDOM ENERGY STAR®

-

VSEBNOST SVINCA

Da

NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO/NAČIN Z IZKLOPLJENO OSVETLITVIJO OZADJA

Da

NAJVEČJA SVETILNOST

71%

ZAHTEVE ZA NAPAJANJE (NAPETOST/FREKVENCA)

AC 220–240 V, 50 Hz, DC 19,5 V

PORABA ENERGIJE (OMREŽNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI) – PRIKLJUČKI

2,00 W (Wi-Fi)/3,00 W (LAN)/1,00 W (Bluetooth)

Zasnova

BARVA STOJALA

Temno srebrna

POLOŽAJ STOJALA

-

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Vrhunski daljinski upravljalnik

BARVA OKVIRJA

Črna

OBLIKA OKVIRJA

Ozek okvir

ZASNOVA STOJALA

Kovinsko ploščato stojalo

Vgrajen sprejemnik

TV-SISTEM (ANALOGNI)

B/G,D/K,I

TV-SISTEM (DIGITALNI ZEMELJSKI)

DVB-T/T2

CI+

Da

POKRITOST KANALA ZA SPREJEMNIK (DIGITALNI ZEMELJSKI)

VHF/UHF (odvisno od izbire države)

ŠTEVILO KANALNIKOM (ZEMELJSKI/KABELSKI)

1 (digitalni/analogni)

POKRITOST KANALA ZA SPREJEMNIK (DIGITALNI SATELITSKI)

Frekvenca IF, 950–2150 MHz

ŠTEVILO KANALNIKOM (SATELITSKI)

1

POKRITOST KANALA ZA SPREJEMNIK (DIGITALNI KABELSKI)

VHF/UHF/kabel (odvisno od izbire države)

POKRITOST KANALA (DIGITALNI KABELSKI)

DVB-C

POKRITOST KANALA ZA SPREJEMNIK (ANALOGNO)

45,25–863,25 MHz (odvisno od države)

TV-SISTEM (DIGITALNI SATELITSKI)

DVB-S/S2

Dostopnost

ZVOČNI OPIS (TIPKA ZA ZVOK)

Da

BRALNIK ZASLONA

Da

PODNPISI ZA GLUHE IN NAGLUŠNE

Podnaslov

POVEČAVA BESEDILA

Da

GLASOVNO ISKANJE

Da 2

BLIŽNJICA ZA DOSTOPNOST

Da

Dodatna oprema

IZBIRNA DODATNA OPREMA

Nosilec za stensko namestitev: SU-WL450 (omejitev dostopa za priključke), odvisno od izbire države

Kaj je v škatli

Table-Top Stand

Glasovni daljinski upravljalnik

Baterije

Omrežni napajalnik

Napajalni kabel

Navodila za delovanje

Navodila za hitro namestitev