

Specifikacije

- Velikost in teža

- - TEŽA GLAVNE ENOTE – SAMO OHIŠJE
3,5 kg
 - VELIKOST GLOBOKOTONCA (Š X V X G)
192 x 387 x 406 mm
- - TEŽA GLOBOKOTONCA
7,5 kg
 - VELIKOST GLAVNE ENOTE – SAMO OHIŠJE (Š X V X G)
980 x 64 x 108 mm

- Ojačevalnik

- - KANALI OJAČEVALNIKA
3.1-kanalni
 - VRSTA OJAČEVALNIKA
Digitalni ojačevalec, S-Master
- - IZHODNA MOČ (SKUPAJ)
400 W

- Globokotonec

- - TIP GLOBOKOTONCA
Brezžično

- Vmesnik

- - RAZLIČICA BLUETOOTH
Razl.5.0
 - VHODNI IN IZHODNI PRIKLJUČKI
Optični zvočni vhod, USB typeA, FAT32
 - RAZLIČICA IEEE802.11
-
 - HDCP 2.2
Da
- - WI-FI
-
 - BLUETOOTH
RX (sprejemnik)
 - NFC
-

- HDMI

- - 4K/60P/YUV4:4:4
Da
 - PODPORA ZA DOLBY VISION™
Da
 - HDMI® CEC
Da
 - HLG (HYBRID LOG-GAMMA)
Da
 - BRAVIA SYNC
Da

- - VISOK DINAMIČNI RAZPON
Da
 - HDCP 2.2
Da
 - ŠTEVILO VHODOV/IZHODOV
Vhod/izhod: 1/1 (eARC/ARC)
 - EARC
Da

• Zvočni formati

- - VHOD HDMI
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual mono, DTS, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS: X, LPCM
 - BLUETOOTH (SPREJEMNIK)
AAC; SBC

- - HDMI EARC
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Dual mono, DTS, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS: X, LPCM
 - OPTIČNI VHOD
Dolby Digital, Dolby Dual mono, DTS, LPCM (2-kan.)

• Funkcija zvoka

- - TEHNOLOGIJA VIRTUALNEGA PROSTORSKEGA ZVOKA
S-Force PRO, Vertical Surround Engine, DTS Virtual:X
 - ZVOČNI UČINEK
Nočni način, pogovorni način, pogovorni način (raven)

- - ZVOČNI NAČIN
Samodejni zvok, kino, glasba, standardno

• Postavitev zvočnika

- - GLOBOKOTONEC
SA-WG700
 - PALIČASTI ZVOČNIK
SA-G700

○

- STRUKTURA ZVOČNIKA
3.1-kanalni (brežžični globokotonec)

- Brežžične funkcije

- - BREŽŽIČNI ZVOK V VEČ PROSTORIH
-
 - BREŽŽIČNA POVEZAVA S TELEVIZORJEM
Da
- - BREŽŽIČNI PROSTORSKI ZVOK (Z DODATNIMI BREŽŽIČNIMI ZVOČNIKI)
-
 - BREŽŽIČNI PROSTORSKI ZVOK
-

- Podrobnosti

- - PORABA ENERGIJE
MODUL 45 W/GLOBOKOTONEC 20 W
- - STENSKA NAMESTITEV
Da

- Okolju prijazne nastavitve in varčevanje z energijo

- - STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP BREŽŽIČNIH OMREŽIJ
"Menu" -> "BT" -> "STANDBY" -> ON/OFF "Menu" -> "HDMI" -> "CONTROL FOR HDMI" -> ON/OFF
 - PORABA ENERGIJE (OMREŽNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI) – PRIKLJUČKI
2,0 W (HDMI CEC, Bluetooth, vsi priključki in omrežja povezani)
 - PORABA ENERGIJE (STANJE PRIPRAVLJENOSTI)
0,5 W
- - STANJE PRIPRAVLJENOSTI VKLOPLJENO
Po 20 minutah
 - OMREŽNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI VKLOPLJENO – PRIKLJUČKI
Po 20 minutah (HDMI CEC, Bluetooth)
 - PORABA ENERGIJE (IZKLOPLJENO)
ni na voljo

- Kaj je v škatli

- Daljinski upravljalnik
- Baterije za daljinski upravljalnik
- Optični kabel
- Kabel AC
- Garancijski list
- Navodila za hitro namestitev
- Navodila